NRF-nr.	Artikkelnavn
9723385	TRAFIKKLYS FOTGJENGEROVERG LED M/SMS, 2 I SETT. BERGHAUS

- Trafikklys som er enkle å transportere, da signalhodene kan plasseres i batterikassene.
- Produktet kommer med SMS-overvåkning som alltid sender ut driftsmeldinger ved endring.
- Sett bestående av 2 stk. sammenkoblede lys.



2021-01-29
Rev.nr.: 1.2

Produktbeskrivelse

Dette er ett sett med trafikklys, da det ene lysene har blitt tildelt kontrollenheten (fra fabrikken) og lyset uten kontrollenhet er derfor avhengig av lyset med kontrollenhet for å kunne driftes.

FG2 forgjengerovergang mobilt trafikklyssystem som kan romme 2 stk. 12V/170Ah batterier. Produktet leveres med 2 stk 170Ah batterier.

Vår SMS-modul gjør det enkelt for operatører å holde seg oppdatert på statusen til trafikklyssystemet. Produktet gir deg mulighet til å sende statusforespørsel (via SMS) til SMSmodulen, som innebærer at du når som helst kan motta informasjon om statusen til trafikklyssystemet når det er i drift. SMS-modulen kan også programmeres til automatisk sending av fire ulike typer feilmeldinger dersom funksjonsfeil oppstår. Denne informasjonen kan sendes til opptil fire forskjellige mottakere, og du kan velge mellom å motta denne informasjonen via SMS-tekstmelding, e-post eller faks. SMS-modulens spesielt utviklede programvare gjør at du i tillegg har mulighet til å tildele sending av individuelle feilmeldinger til spesifikke mottakere!

Fysiske data

Vekt: 162,00 kg Lengde: 950 mm

Volum: 806,00 dm^3 Bredde: 800 mm

Høyde: 1050,00 mm

- Maks høyde: 6000 mm (med stolper)
- Diameter lamper: Ø200 mm
- De fysiske dataene over er per trafikklys.

Teknisk beskrivelse

Kontroller
Materiale: Glassfiberforsterket plastikk
Dimensjoner: 530x550x280 mm (HxBXD)
Vekt: ca. 14,5 kg
Inngangsspenning: 12 V DC
Utgangsspenning: 12 V DC

Strømforbruk:
0,3 A (hvilemodus uten signalhode)
Drift – dagtid:
Drift – Dagtid: 6 A med 10 W lamper (alle røde)
Drift – Natt: 3.5 A med 10 W lamper (alle røde)
Drift – Dagtid: 10 A med 20 W lamper (alle røde)
Drift – Natt: 5.5 A med 20 W lamper (alle røde)

Batteriboks
Dimensjoner: 1050x800x950 (HxBxD)
Vekt: ca. 108 kg batteriboks for kontroller (med knapp, merking og kontroller uten strømpakke).
Ca. 87 kg batteriboks (med knapp og merking)
Ca. 9.5 kg strømpakke 230 V AC / 12 V DC
Ca. 124 kg batteriboks med kontroller og tilbehør, klart for frakt
Ca. 128 kg batteriboks uten kontroller, med tilbehør
Ca. 70 kg 4 pilarer på 3 m hver

Tilbehør
- Forespørselsteller med permanent minne

Forespørselsteller med:
1. Minne for talte verdier per tidsintervall, med dato og tid
2. Tidsintervall justerbart mellom 5 sekunder og 12 timer
3. Evaluering av data med regneark kalkulasjon (f.eks MS Excel)

- Knapp for forespørsler med tanke på blinde
- Signal for blinde

Annen informasjon
Produktet kan opereres med 12V batterier eller 230V strømtilførsel.

Følgende fire feilmeldinger kan sendes via SMS-overvåkning:
Lav spenning
Feil på rødlampe
Kommunikasjonsfeil
Statusfeil

Monteringsanvisning

Produktet leveres med signalhodene plassert i batteriboksene – disse monteres oppå batteriboksene før drift av systemet.

Modulen for SMS-overvåkning kommer ferdig montert på trafikklyset og er testet av leverandør.

Driftsinstruks

For informasjon om produktets sikkerhetsfunksjon, driftsinstruksjoner, spesielle driftsmoduser, feilsøking m.m. se driftsmanual som følger med produktet.

Generelle transportinstruksjoner for portable trafikksignalsystemer
Vennligst merk!
Våre trafikksignal systemer for anleggsområder må alltid transporteres stående i åpne kjøretøyer med visirene pekende i motsatt retning.
Alle signalhode-kammer og kontroll-hus må alltid være lukket skikkelig for å unngå vannskade!
Unnlatelse av å følge disse instruksjonene vil automatisk gjøre garantien ugyldig!

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

24-måneder garantiperiode
I denne perioden står produsent ansvarlig for alle materialfeil og feil ved utførelse forårsaket av feil i produksjonen. Vennligst send eventuelle systemer og deler for erstatning til distributør. Vi erstatter kun deler med feil i material eller utførelse. De har ingen krav på full refundering eller reduksjon i pris, med mindre vi ikke er i stand til å rette opp feilen.

Ingen ytterligere krav kan fullbyrdes, spesielt krav for skader som en konsekvens av defekter. Vi må bli gitt den nødvendige tiden og muligheten til å gjennomføre garantireparasjoner etter korresponderende avtale. Garantien erklæres ugyldig om forandringer eller reparasjoner er forsøkt gjort av kjøper eller tredjepart uten å innhente nødvendig tillatelse. Garantien dekker ikke normal slitasje og skade forårsaket av uaktsom eller feil bruk.

SMS-overvåkning
For renhold av SMS-modulen, tørk av med en fuktig klut. Se til at vann ikke trenger inn i SMS-modulen når trafikklyset er sammenslått.

Destruksjon
Signalhode, batteri og ledninger leveres som EE-avfall til offentlig deponi.
Stål leveres som metallavfall til offentlig deponi